
Verw. für: Filter Adapter

Polzahl No. of pos.	A $^{0}_{-0.76}$	B1 $^{0}_{-0.25}$	B2 $^{+0.25}_{0}$	C	D $^{0}_{-0.3}$
9	31.19	16.46	16.79	25.00 $^{+0.12}_{-0.13}$	6.12
15	39.52	24.79	25.12	33.30 $^{+0.15}_{-0.1}$	6.12
25	53.42	38.50	38.84	47.04 ±0.13	5.99
37	69.70	54.96	55.30	63.50 ±0.13	5.99



Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Zust.	Änderung	Datum	Name
b	überarbeitet	19.08.08	Petker
a	Origin		

Allgem.Tol.

	DATUM	NAME
2001		
Gez.	11.07.	Parei
Gepr.	11.07.	E. Mickenbecker
Norm	DIN 41652	
Z-Alt		

Maßstab: 2:1

Material:

Benennung:

D-Filter Adapter

Metalladapter 9-37pos.

mit Sechskantbolzen / Katalogzeichnung

Zeichn.Nr: AutoCAD 2000 DIN-A

KAT1IMSA 3

Bl: 1/1

Artikel Nr: